## 6.0 Nastavení voleb Band a Mode ve vstupním okně

(Band Mode Selection Setup)

Když kliknete pravým nebo levým na libovolný titulek Frequency, Band nebo Mode ve vstupním okně deníku, můžete udělat několik následujících nastavení.

### 6.1 Ruční ovládání

(Manual entry)

Jestli nemáte počítačový CAT interfejs nebo si nepřejete vkládat detailní kmitočet, pásmo, mód a/nebo submód, odstraňte značku z **Band from BandPlan** a **Mode from BandPlan** nebo **Mode from Radio**. Nyní budete mít úplnou manuální kontrolu nad tím, co se zobrazí ve vstupním okně deníku (Log Entry window). Vložte požadované detaily a klikněte na "OK".

Aktuální formát kmitočtu je (*Current frequency format is;*) je odvozený od vašeho rozlišení kmitočtu nastaveného v menu *Nastavení/Kmitočet* v hlavním okně.

🗃. BandMoo	le Selection	1	X				
В	and	Mode					
20M 20M 30M 40M 60M 80M 160M		SSB FM CW AM SSTV RTTY	•				
Band from Mode from Mode from Mode from	n BandPlan n Radio n BandPlan n sound card/	Frequency 18090.59 Current frequency for 14200.00 /CW Machine	mat is :				
Apply	Cancel						

6.2 Automatické vkládání

(Automatic entry)

Jestli si přejete mít některé nebo všechny tyto funkce automatické a máte CAT interface k radiu, tak označte boxy *Band from BandPlan* a *Mode from BandPlan* nebo *Mode from Radio* aby to vyhovělo vašim potřebám.

Frekvence budou získány z rádia, ale jak budou použity je závislé na zvoleném druhu Band a Mode.

## 6.2.1 Pásmo z Bandplánu

Detaily "Band" zaznamenané v deníku budou odvozeny z informací obsažených v **Band Mode table.** Jestli je tabulka nastavena správně, kmitočet z radia např. 14.070 MHz vám dá pásmo 20M.

### 6.2.2 Mód z Bandplánu

(Mode from Bandplan)

(Band from Bandplan)

Provozní "Mode" zaznamenaný v deníku bude odvozený z informací obsažených také v **Band Mode** table. Např., kmitočet 14.070 MHz může zobrazovat provozní mód PSK31.

Pozn. aktuální mód v radiu může být rozdílný a v tomto případě by správně měl být nastaven USB.

V obou případech se mód a/nebo pásmo bude měnit automaticky, jak budete ladit po pásmu.

### 6.2.3 Mód z radia

(Mode from Radio)

Je-li označeno *Mode from Radio/CW Machine* a vy používáte CAT interface, pak Mode zobrazený ve vstupním okně bude mód radia (a ne aktuální provozní mód).

## 6.2.4 Mód ze zvukové karty nebo CW klíčovače

(Mode from Sound Card/CW Machine)

Je-li označeno *Mode from Soundcard* pak použitý ("in use") mód zvukové karty (je-li otevřená) bude nahrazen módem odvozeným z tabulky **Bandplan.** To umožňuje digitálním závodníkům pracovat kdekoli v pásmu a módu a tyto se budou vkládat do deníku v závislosti na nastavení zvukové karty.

Navíc, pole SubMode je také vyplněno BPSK nebo QPSK když je mód nastaven na PSKxx.

## 7.0 Nastavení Fone a Digitálních módů

#### ( Phone/Digital Mode Setup )

Pokud chcete pracovat digitálními a/nebo fone módy, jsou k dispozici další možnosti.

První z nich je možnost nastavení módů, které budou společně shrnuty pro diplomy pod obecné "Digitální" a/nebo "Fone" bannery. K dispozici je také možnost výběru v jakém módu je chcete zaznamenat do deníku **pokud** jste vybrali *Mode from Radio* popsaný výše.

K jejich výběru použijte volbu z menu **Tools|Database Maintenance|Setup Phone/Digital Digital Modes** k zobrazení následujícího okna.

Check modes to be included	Radio Mode translation to operating Mode							
in Phone statistics :	in Digital statistics :	Radi		Radio 2				
✓ SSB	☐ SSB ☐ FM ☐ CW ☐ HELL ☐ SSTV ☑ PSK31 ☑ RTTY ☐ MT63 ☑ PSK63	DATA-LSB	- F	RTTY 🔽	DAT	A-LSB	= BTTY	
I EM I CW		DATA-USB	F	SK31 🔽	DAT	A-USB	PSK31	-
HELL						-	7	
□ SSTV □ PSK31			-	*			-	-
BITY							-	-
□ M163 □ PSK63			-			5	-	
OK Cancel							-	

Seskupení digitálních a/nebo fone módů dosáhnete tím, že prostě označíte požadované módy v jedné nebo obou levých tabulkách. Vezměte na vědomí, že pořadí a obsah těchto seznamů jsou závislé na tabulce Band Mode. Pokud budete potřebovat zahrnout mód který zde není uvedený, pak není v tabulce Band Mode - a to musí být.

Pravá strana této tabulky je spojena s volbou *Mode from radio*. Zde je možné efektivně převést aktuálně vybraný mód rádia na jméno módu požadované pro uložení do logu. Pokud chcete využívat mód rádia DATA-USB pro vaše spojení PSK31 nebo chcete pracovat pouze SSTV v módu SSB, pak toto je místo, kde si můžete vybrat, co budete chtít. Mód radia je na levé straně; logovaný mód je na pravé straně.

# Doplnění OK2PAD

ł	ROS	Alex	L	Dineprope	etroys	K 3	3	N	N		16	29		
	CW					599	9 599	hl	hl	NA 000	00	44		
RTTY ROS Udo Ov CW				599	599	3 🗸 Vyhodnoť potvrzené papírovým QSL								
		Udo	Udo Overath		-2	-2	Vyhodnoť potvrzené eQSL							
					599	9 599	3 Vyhodnoť potvrzené LoTW							
	IT65	1				-06	6 -06	Zoł	oraz in	fo pouze p	ro rok 2012			
	t i	Vorke PHO	ked/Confirmed 0   PSK31   RTTY   CW   St				STV   OLIVIA		Zobraz into pouze pro OK2PAD Zobraz soustředěné DIGitální módy					
	1.0M	PHO	PSK31		CW	2214		Zobraz soustředěné PH		PHOne módy	Dne módy			
12lv 12lv 15lv 17lv								✓ Zot Bar	oraz k 'va po	omplexní in Izadí mřížky	formace (vybrané pásmo	)		
	11191		1					-					-	

Módy definované v této tabulce jako PHONE nebo DIGI jsou platné i do volby **Zobraz soustředěné DIGitální** nebo **PHOne módy** v okně **Worked/Confirmed** a v tabulce **diplomů DXCC**. Po každém předefinování DIGI a PHONE módů je nutno provést **Přepočítání statistik**. (Logger to pozná a k přepočítání vybídne). Zkratky soustředěných módů jsou v tabulce nahrazeny zkratkou PHO nebo DIG.